

Ⓜ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Зарядное устройство Uni 2T4 плюс 4 аккумулятора AAA 1000.

- Автоматическое зарядное устройство.
- После окончания стандартного времени заряда примерно 12,5 часов, зарядное устройство отключается автоматически.
- Это время необходимое для полного заряда аккумуляторов, входящих в комплект.
- Время заряда аккумуляторов меньшей емкости рассчитывается по таблице (смотрите ниже).

Размер аккумулятора	NiCd/NiMH	Рекомендуемая емкость	Ток заряда	Коэф. зарядки h/mAh
AAA Micro	2	800–1100 mAh	145 mA	0.0089
AA Mignon	2	2000–2700 mAh	280 mA	0.0046

Расчетное время зарядки (для полностью разряженных аккумуляторов):

Формула:

Время зарядки(h)=Емкость аккумулятора x Коэф. зарядки.

Пример 1: 2 x AA аккумулятора, емкостью 1300 mAh

$1300 \times 0.0046 = 5.98$ часов.

Пример 2: 2 x AAA аккумулятора, емкостью 500 mAh

$500 \times 0.0089 = 4.45$ часов.

- Не допускайте перезаряда аккумуляторов, соблюдайте расчетное время.
- Для не полностью разряженных аккумуляторов время заряда должно быть уменьшено.
- Перезаряд может привести к повреждению аккумуляторов.
- Аккумуляторы AA и AAA заряжаются только парами и должны иметь одинаковую емкость.
- Красный индикатор - процесс заряда аккумуляторов.
- Зеленый индикатор- окончание процесса заряда; включение буфера непрерывной подзарядки.
- Для последующего использования зарядное устройство необходимо отключить от сети на несколько минут для сброса таймера.