

73476 – Φορτιστής ρεύματος

Φορτιστής Μπαταριών: 230V/50 Hz

Τύπος μπαταριών	NiCd/NiMH	Χωρητικότητα	Χρόνος φόρτισης	Ρεύμα φόρτισης	Συν/της φόρτισης σε ώρες/mAh
AAA/Micro	2/4	200-1200 mAh	2.3-14 ώρες	120mA	0.0116
AA/Mignon	2/4	500-2600 mAh	2.8-14.5 ώρες	250mA	0.0056

Υπολογισμός χρόνου φόρτισης (για άδειες μπαταρίες):

Μέγιστος χρόνος φόρτισης (σε ώρες): χωρητικότητα μπαταρίας x συντελεστή φόρτισης

Παράδειγμα: 2 x AA 2000mAh : 2000 x 0.0056 = 11.2 ώρες μέγιστος χρόνος φόρτισης

- Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες πρέπει να αφαιρεθούν μετά τον υπολογισμένο χρόνο φόρτισης!
- Ο χρόνος φόρτισης πρέπει να μειωθεί ανάλογα για μπαταρίες που δεν είναι εντελώς άδειες!
- Υπερφόρτιση καταστρέφει τις μπαταρίες
- Ο φορτιστής Prima 2/4 είναι κατάλληλος για AA (HR 6) και AAA (HR 03) επαναφορτιζόμενες μπαταρίες NiCd/NiMH
- Οι μπαταρίες μεγέθους AA και AAA μπορούν να φορτιστούν μόνο κατά ζεύγη (π.χ. 2 ή 4 μπαταρίες)
- Για να φορτίσετε μπαταρίες μεγέθους AAA εισάγετε τις στο βαθύτερο και στενότερο τμήμα της θέσης φόρτισης
- Εισάγετε τις μπαταρίες με τον σωστό τρόπο, δείτε τα σύμβολα στην θέση φόρτισης!
- Μην εισάγετε AA και AAA μπαταρίες στην ίδια θέση φόρτισης ταυτόχρονα.
- Εάν φορτίζετε μόνο 2 μπαταρίες, εισάγετε τις στις 2 θέσεις φόρτισης στο εμπρόσθιο ή το οπίσθιο τμήμα του φορτιστή.
- Κάθε ζεύγος μπαταριών πρέπει να έχει το ίδιο μέγεθος, χωρητικότητα και να βρίσκεται στην ίδια κατάσταση φόρτισης.
- Οι μπαταρίες μπορούν επίσης να φορτιστούν σε συνδυασμό π.χ. 2 AA μπαταρίες στις εμπρόσθιες θέσεις φόρτισης και 2 AAA μπαταρίες στις οπίσθιες.
- Το αριστερό LED δείχνει την σωστή επαφή για τις δύο οπίσθιες θέσεις φόρτισης και το δεξί για τις δύο εμπρόσθιες.
- Τα LED παραμένουν αναμμένα ακόμα και εάν οι μπαταρίες είναι πλήρως φορτισμένες.

Οι οδηγίες ασφάλειας και απόρριψης που εσωκλείονται θα πρέπει επίσης να παρατηρηθούν

73476 – Φορτιστής ρεύματος

Φορτιστής Μπαταριών: 230V/50 Hz

Τύπος μπαταριών	NiCd/NiMH	Χωρητικότητα	Χρόνος φόρτισης	Ρεύμα φόρτισης	Συν/της φόρτισης σε ώρες/mAh
AAA/Micro	2/4	200-1200 mAh	2.3-14 ώρες	120mA	0.0116
AA/Mignon	2/4	500-2600 mAh	2.8-14.5 ώρες	250mA	0.0056

Υπολογισμός χρόνου φόρτισης (για άδειες μπαταρίες):

Μέγιστος χρόνος φόρτισης (σε ώρες): χωρητικότητα μπαταρίας x συντελεστή φόρτισης

Παράδειγμα: 2 x AA 2000mAh : 2000 x 0.0056 = 11.2 ώρες μέγιστος χρόνος φόρτισης

- Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες πρέπει να αφαιρεθούν μετά τον υπολογισμένο χρόνο φόρτισης!
- Ο χρόνος φόρτισης πρέπει να μειωθεί ανάλογα για μπαταρίες που δεν είναι εντελώς άδειες!
- Υπερφόρτιση καταστρέφει τις μπαταρίες
- Ο φορτιστής Prima 2/4 είναι κατάλληλος για AA (HR 6) και AAA (HR 03) επαναφορτιζόμενες μπαταρίες NiCd/NiMH
- Οι μπαταρίες μεγέθους AA και AAA μπορούν να φορτιστούν μόνο κατά ζεύγη (π.χ. 2 ή 4 μπαταρίες)
- Για να φορτίσετε μπαταρίες μεγέθους AAA εισάγετε τις στο βαθύτερο και στενότερο τμήμα της θέσης φόρτισης
- Εισάγετε τις μπαταρίες με τον σωστό τρόπο, δείτε τα σύμβολα στην θέση φόρτισης!
- Μην εισάγετε AA και AAA μπαταρίες στην ίδια θέση φόρτισης ταυτόχρονα.
- Εάν φορτίζετε μόνο 2 μπαταρίες, εισάγετε τις στις 2 θέσεις φόρτισης στο εμπρόσθιο ή το οπίσθιο τμήμα του φορτιστή.
- Κάθε ζεύγος μπαταριών πρέπει να έχει το ίδιο μέγεθος, χωρητικότητα και να βρίσκεται στην ίδια κατάσταση φόρτισης.
- Οι μπαταρίες μπορούν επίσης να φορτιστούν σε συνδυασμό π.χ. 2 AA μπαταρίες στις εμπρόσθιες θέσεις φόρτισης και 2 AAA μπαταρίες στις οπίσθιες.
- Το αριστερό LED δείχνει την σωστή επαφή για τις δύο οπίσθιες θέσεις φόρτισης και το δεξί για τις δύο εμπρόσθιες.
- Τα LED παραμένουν αναμμένα ακόμα και εάν οι μπαταρίες είναι πλήρως φορτισμένες.

Οι οδηγίες ασφάλειας και απόρριψης που εσωκλείονται θα πρέπει επίσης να παρατηρηθούν