

## 74042 – Φορτιστής ρεύματος

Φορτιστής μπαταριών: 230V/50Hz

Τύπος μπαταριών	NiCd/NiMH	Χωρητικότητα	Χρόνος φόρτισης	Ρεύμα φόρτισης	Συν/της φόρτισης σε ώρες/mAh
AAA/Micro	2/4	200-1200 mAh	2.3-14 ώρες	120 mA	0.0116
AA/Mignon	2/4	500-2600 mAh	2.8-14.5 ώρες	250 mA	0.0056

Υπολογισμός του χρόνου φόρτισης (για άδειες μπαταρίες):

**Μέγιστος χρόνος φόρτισης (σε ώρες) = χωρητικότητα μπαταρίας x συντελεστή φόρτισης**

Παράδειγμα: 2 x AA 2000 mAh : 2000 x 0.0056 = 11.2 ώρες μέγιστος χρόνος φόρτισης

- Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες πρέπει να αφαιρεθούν από τον φορτιστή μετά τον υπολογισμένο χρόνο φόρτισης
- Ο χρόνος φόρτισης θα πρέπει να μειωθεί ανάλογα, για μπαταρίες που δεν είναι τελειώς άδειες!
- Η υπερφόρτιση μπορεί να καταστρέψει τις μπαταρίες!
- Ο φορτιστής Prima 2/4 είναι κατάλληλος για μπαταρίες AA (HR 6) και AAA (HR03) NiCd/NiMH.
- Οι AA και AAA μπαταρίες μπορούν να φορτιστούν μόνο κατά ζεύγη (π.χ. 2 ή 4 μπαταρίες).
- Για να φορτίσετε μπαταρίες μεγέθους AAA, εισάγετε τις μπαταρίες στο βαθύτερη και κοντύτερη θέση φόρτισης
- Τοποθετήστε τις μπαταρίες με τον σωστό τρόπο, βλέπε τα σύμβολα στην θέση φόρτισης
- Μην εισάγετε AA και AAA μπαταρίες ταυτόχρονα στην ίδια θέση φόρτισης!
- Αν φορτίζετε μόνο 2 μπαταρίες, τοποθετήστε τις στις δύο θέσεις φόρτισης στο εμπρόσθιο ή οπίσθιο τμήμα.
- Κάθε ζεύγος μπαταριών που φορτίζεται πρέπει να είναι του ίδιου τύπου, χωρητικότητας και επίπεδο φόρτισης.
- Οι μπαταρίες μπορούν επίσης να φορτιστούν σε συνδυασμό π.χ. 2 μπαταρίες AA στο εμπρόσθιο τμήμα και 2 AAA μπαταρίες στο οπίσθιο.
- Το αριστερό LED δείχνει ότι υπάρχει σωστή επαφή για τις δύο οπίσθιες θέσεις φόρτισης και το δεξιό LED για τις δύο εμπρόσθιες θέσεις
- Τα δύο LED παραμένουν ανάμεσα ακόμα και εάν οι μπαταρίες είναι πλήρως φορτισμένες.

Οι οδηγίες ασφαλείας που εσωκλείονται πρέπει επίσης να παρατηρηθούν.

## 74042 – Φορτιστής ρεύματος

Φορτιστής μπαταριών: 230V/50Hz

Τύπος μπαταριών	NiCd/NiMH	Χωρητικότητα	Χρόνος φόρτισης	Ρεύμα φόρτισης	Συν/της φόρτισης σε ώρες/mAh
AAA/Micro	2/4	200-1200 mAh	2.3-14 ώρες	120 mA	0.0116
AA/Mignon	2/4	500-2600 mAh	2.8-14.5 ώρες	250 mA	0.0056

Υπολογισμός του χρόνου φόρτισης (για άδειες μπαταρίες):

**Μέγιστος χρόνος φόρτισης (σε ώρες) = χωρητικότητα μπαταρίας x συντελεστή φόρτισης**

Παράδειγμα: 2 x AA 2000 mAh : 2000 x 0.0056 = 11.2 ώρες μέγιστος χρόνος φόρτισης

- Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες πρέπει να αφαιρεθούν από τον φορτιστή μετά τον υπολογισμένο χρόνο φόρτισης
- Ο χρόνος φόρτισης θα πρέπει να μειωθεί ανάλογα, για μπαταρίες που δεν είναι τελειώς άδειες!
- Η υπερφόρτιση μπορεί να καταστρέψει τις μπαταρίες!
- Ο φορτιστής Prima 2/4 είναι κατάλληλος για μπαταρίες AA (HR 6) και AAA (HR03) NiCd/NiMH.
- Οι AA και AAA μπαταρίες μπορούν να φορτιστούν μόνο κατά ζεύγη (π.χ. 2 ή 4 μπαταρίες).
- Για να φορτίσετε μπαταρίες μεγέθους AAA, εισάγετε τις μπαταρίες στο βαθύτερη και κοντύτερη θέση φόρτισης
- Τοποθετήστε τις μπαταρίες με τον σωστό τρόπο, βλέπε τα σύμβολα στην θέση φόρτισης
- Μην εισάγετε AA και AAA μπαταρίες ταυτόχρονα στην ίδια θέση φόρτισης!
- Αν φορτίζετε μόνο 2 μπαταρίες, τοποθετήστε τις στις δύο θέσεις φόρτισης στο εμπρόσθιο ή οπίσθιο τμήμα.
- Κάθε ζεύγος μπαταριών που φορτίζεται πρέπει να είναι του ίδιου τύπου, χωρητικότητας και επίπεδο φόρτισης.
- Οι μπαταρίες μπορούν επίσης να φορτιστούν σε συνδυασμό π.χ. 2 μπαταρίες AA στο εμπρόσθιο τμήμα και 2 AAA μπαταρίες στο οπίσθιο.
- Το αριστερό LED δείχνει ότι υπάρχει σωστή επαφή για τις δύο οπίσθιες θέσεις φόρτισης και το δεξιό LED για τις δύο εμπρόσθιες θέσεις
- Τα δύο LED παραμένουν ανάμεσα ακόμα και εάν οι μπαταρίες είναι πλήρως φορτισμένες.

Οι οδηγίες ασφαλείας που εσωκλείονται πρέπει επίσης να παρατηρηθούν.

## 74042 – Φορτιστής ρεύματος

Φορτιστής μπαταριών: 230V/50Hz

Τύπος μπαταριών	NiCd/NiMH	Χωρητικότητα	Χρόνος φόρτισης	Ρεύμα φόρτισης	Συν/της φόρτισης σε ώρες/mAh
AAA/Micro	2/4	200-1200 mAh	2.3-14 ώρες	120 mA	0.0116
AA/Mignon	2/4	500-2600 mAh	2.8-14.5 ώρες	250 mA	0.0056

Υπολογισμός του χρόνου φόρτισης (για άδειες μπαταρίες):

**Μέγιστος χρόνος φόρτισης (σε ώρες) = χωρητικότητα μπαταρίας x συντελεστή φόρτισης**

Παράδειγμα: 2 x AA 2000 mAh : 2000 x 0.0056 = 11.2 ώρες μέγιστος χρόνος φόρτισης

- Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες πρέπει να αφαιρεθούν από τον φορτιστή μετά τον υπολογισμένο χρόνο φόρτισης
- Ο χρόνος φόρτισης θα πρέπει να μειωθεί ανάλογα, για μπαταρίες που δεν είναι τελειώς άδειες!
- Η υπερφόρτιση μπορεί να καταστρέψει τις μπαταρίες!
- Ο φορτιστής Prima 2/4 είναι κατάλληλος για μπαταρίες AA (HR 6) και AAA (HR03) NiCd/NiMH.
- Οι AA και AAA μπαταρίες μπορούν να φορτιστούν μόνο κατά ζεύγη (π.χ. 2 ή 4 μπαταρίες).
- Για να φορτίσετε μπαταρίες μεγέθους AAA, εισάγετε τις μπαταρίες στο βαθύτερη και κοντύτερη θέση φόρτισης
- Τοποθετήστε τις μπαταρίες με τον σωστό τρόπο, βλέπε τα σύμβολα στην θέση φόρτισης
- Μην εισάγετε AA και AAA μπαταρίες ταυτόχρονα στην ίδια θέση φόρτισης!
- Αν φορτίζετε μόνο 2 μπαταρίες, τοποθετήστε τις στις δύο θέσεις φόρτισης στο εμπρόσθιο ή οπίσθιο τμήμα.
- Κάθε ζεύγος μπαταριών που φορτίζεται πρέπει να είναι του ίδιου τύπου, χωρητικότητας και επίπεδο φόρτισης.
- Οι μπαταρίες μπορούν επίσης να φορτιστούν σε συνδυασμό π.χ. 2 μπαταρίες AA στο εμπρόσθιο τμήμα και 2 AAA μπαταρίες στο οπίσθιο.
- Το αριστερό LED δείχνει ότι υπάρχει σωστή επαφή για τις δύο οπίσθιες θέσεις φόρτισης και το δεξιό LED για τις δύο εμπρόσθιες θέσεις
- Τα δύο LED παραμένουν ανάμεσα ακόμα και εάν οι μπαταρίες είναι πλήρως φορτισμένες.

Οι οδηγίες ασφαλείας που εσωκλείονται πρέπει επίσης να παρατηρηθούν.